


# BASIC F10-D роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқауы

Жалпы қадамдардағы нұсқауларға сәйкес **1-ші - 3-қадамдарды** орындаңыз.

**1-ҚАДАМ. Қосу.**



1. Құрылғыларды қосуға арналған LAN-ұяшық.
2. WAN ұяшық.
3. Энергиямен жабдықтау 220 V




# BASIC F10-D роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқауы

## ҚАДАМ 2. Микробағдарлама.

Жұмысты бастау үшін beeline.kz ресми сайтынан құрылғыңыздың аппараттық нұсқасы үшін роутерге арналған микробағдарлама файлын жүктеп алу керек.

### ҚАДАМ 2.1. F10-D роутерінің аппараттық нұсқасын қалай білуге болады?

- Браузерді, мүмкін болса Google chrome браузерін ашыңыз.
- Мекенжай жолында келесіні жазыңыз **http://192.168.1.1** (бағыттауыштың өздігінен берілген IP-мекенжайы).
- Содан кейін роутер интерфейсіне кіру үшін пайдаланушы аты мен құпия сөзді : (admin) және **Login** түймесін басыңыз



# BASIC F10-D роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқауы

F10-D роутерінің аппараттық нұсқасын қалай білуге болады? (жалғасы)

- **Status** кіріктірмесіне кіріңіз, содан кейін **Basic Information**-ге өтіңіз.
- Микробағдарлама нұсқасы жолындағы **Firmware Version** нұсқасына назар аударыңыз:
- ✓ **F10DVN** болса – **F10DVN** микробағдарламасын орнату керек;
- ✓ **F10DVG** болса – **F10DVG** микробағдарламасын орнату қажет.

The screenshot displays the web interface of a Beeline F10-D router. The page title is "WI-FI роутер BASIC AC1200 модель F10-D". The navigation menu includes "Status", "Network", "Firewall", "Application", "Management", and "Help". The "Status" tab is selected, and the "Basic Information" section is active. The "Basic Information" section contains the text: "This page shows the current status and some basic settings of the device". Below this, the "System" section displays the following information:

Uptime	13day:5h:46m:13s
Firmware Version	F10DVN.14B.Jan 14 2023.15:05:43
Build Time	Sat Jan 14 15:10:01 CST 2023


The "Firmware Version" field is highlighted with a red box, indicating the current version of the router's firmware.

# BASIC F10-D роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқауы

## ҚАДАМ 2. Микробағдарлама (жалғасы) .

### ҚАДАМ 2.2.

- Құрылғының аппараттық нұсқасын анықтап, қажетті микробағдарлама файлын жүктеп алғаннан кейін интерфейстің жоғарғы панелінде **Management** элементін таңдаңыз және төменде ашылатын **Device Management** терезесінде **Upgrade Firmware** кіріктірмесін таңдаңыз.
- Содан кейін сіз роутердің микробағдарлама бетіне өтесіз.



The screenshot displays the management interface for a Beeline WI-FI router (BASIC AC1200, model F10-D). The 'Management' tab is selected in the top navigation bar. On the left sidebar, 'Device Management' is highlighted. The main content area shows the 'Upgrade Firmware' section with a warning: 'This page allows you to upgrade the Access Point firmware to the latest version. Please note, do not power off the device during the upload as it may crash the system.' The current firmware version is 'F10DVN.14B.Jan 14 2023.15:05:43'. A file selection field shows 'Выберите файл' (Select file) and 'Файл не выбран' (File not selected). Below this are 'Upload' and 'Reset' buttons.

WI-FI роутер BASIC AC1200  
модель F10-D

Beeline™

Status Network Firewall Application **Management** Help

Diagnosis Logout Reboot

+ User Management

**Device Management**

Save/Reload Settings

**Upgrade Firmware**

+ Log

**Upgrade Firmware**


This page allows you to upgrade the Access Point firmware to the latest version. Please note, do not power off the device during the upload as it may crash the system.

Firmware Version: F10DVN.14B.Jan 14 2023.15:05:43

Select File: **Выберите файл** Файл не выбран

**Upload** **Reset**

# BASIC F10-D роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқауы



WI-FI роутер BASIC AC1200  
модель F10-D

Beeline™

Status Network Firewall Application **Management** Help

Diagnosis Logout Reboot

+ User Management

- **Device Management**

Save/Reload Settings

**Upgrade Firmware**

+ Log

**Upgrade Firmware**

This page allows you to upgrade the Access Point firmware to the latest version. Please note, do not power off the device during the upload as it may crash the system.

Firmware Version: F10DVN.14B. Jan 14 2023.15:05:43

Select File: **Выберите файл** Файл не выбран

**Upload** Reset

## ҚАДАМ 3. Микробағдарламаны орнату:

- **Выберите файл** түймесін басу арқылы бұрын жүктелген микробағдарлама файлын таңдаңыз.
  - Файлды таңдағаннан кейін **Upload** түймесін басыңыз.
- Содан кейін микробағдарламаны жаңарту процесі басталады.

# BASIC F10-D роутерінің микробағдарламасын жаңарту нұсқауы

## ҚАДАМ 3. Микробағдарламаны орнату (жалғасы) :

### Маңызды!

- Микробағдарламаны жаңарту кезінде роутердегі индикаторлар өшуі, жыпылықтауы, микробағдарлама аяқталмай тұрып Интернет өшуі мүмкін – бұл қалыпты жағдай.
- Жыпылықтау процесі 2 минуттан 10 минутқа дейін созылуы мүмкін.
- Роутер жыпылықтау процесін қайтадан бастайды және 2-10 минуттан кейін сынақтардан өткен және зауыттық микробағдарламаға қарағанда тұрақтырақ болып шыққан жаңартылған микробағдарламаны іске қосады.

## 4-ҚАДАМ. Роутерді қалпына келтіру

*Назар аударыңыз!* Бұл әрекет міндетті емес және роутердің бастапқы конфигурациясымен жұмыс істесеңіз ғана орындалуы мүмкін.

- Роутердегі микробағдарламаны жаңартқаннан кейін толық қалпына келтіру керек (**Restore Default**).
- Толық қалпына келтіру аяқталған соң роутерді [beeline.kz](http://beeline.kz) веб-сайтындағы нұсқауларға сәйкес баптаңыз (Қосу және баптау – Wi-Fi-роутерді қолдан қалай баптау керек?)
- Роутердің бастапқы конфигурациясында бұрын жұмыс істемесеңіз немесе микробағдарламаны жаңартқаннан кейін Интернетке қосылу мүмкіндігін қалпына келтірмеген болсаңыз, Байланыс орталығына қоңырау шалыңыз ([beeline.kz](http://beeline.kz) – Біздің контактілер).