1 ҚАДАМ.

Wi-Fi-роутерге кіру

Бағыттауыштың LAN ұяшығын Ethernet шоғырсымымен компьютерге қосыңыз, компьютеріңізде веб-браузерді ашыңыз. Егер оны мобильді телефонда баптағыңыз келсе, бағыттауышты Wi-Fi желісіне қосыңыз, өздігінен берілгені SSID мен Wi-Fi құпия сөзі бағыттауыштың астындағы жапсырмада.

2 ҚАДАМ.

Мекенжай жолында келесіні жазыңыз http://192.168.0.1 (бағыттауыштың өздігінен берілген IP-мекенжайы). Сіз жылдам баптау шеберіне өтесіз (суретте көрсетілген).

F10D Wi-Fi роутерін баптау нұсқаулығы.

683	Connection Type	L2TP	~
Internet	Domain Name/IP	l2tp.internet.beeline.kz	
	User Name		
	Password		
8	2 4G SSID	Beeline_2.4G_0c5f	
Wireless	5G SSID	Beeline_5G_0c5f	
	WiFi Password		
0	Login password		
(0)	Domain Name	beeline.com	

- Интернетке қосылу типін таңдаңыз L2TP.
- L2TP серверінің атын жазыңыз, қолданушының аты мен құпия сөз, Wi-Fi SSID және құпия сөз Wi-Fi конфигурациясы бағанында.
- Роутер жүйесіне кіретін құпия сөзді орнатыңыз.

3 ҚАДАМ.

Бастапқы баптау біткен соң, бағыттауышыңыз туралы төменде көрсетілгендей негізгі ақпаратты алу үшін, роутердің жай-күйі парағына өтесіз:

ce information	Network topology			
Network topology	Client	Router		Internet
Basic Information Statistics))-	<u> </u>	(
	Number 1 Wired connection: Host name	IP address	MAC address	
	zxcbeyond	192 168 0 10	98 fa 95 68 14 df	
	Wireless connections:			
	Host name	IP address	MAC address	
	None		TTE (

F10D роутерінің тұратын орнына қатысты кеңестер:

- Жабдықты үйдің ортасына орнатуға тырысыңыз.
- Жабдықты ашық жерге, мысалы қабырғаға орнатыңыз немесе үстелге қойыңыз.
- ✓ LED индикатор жанып тұрғанына көз жеткізіңіз. Сигнал жоқ болса, модемді зауыт баптауларына қайтару керек – Reset. Ол үшін құрылғының бүйіріндегі Reset пернесін басып, бірнеше секунд ұстап тұру керек. Ине, қыстырғыш тәрізді жіңішке зат қолданыңыз.
- ✓ Желілік сымсыз жабдықты радиожиілік толқынын тарататын аспаптан 1-2 метр қашық орнатыңыз. Радиотелефондар немесе басқа радиобасқару жабдықтары сымсыз желінің таралу аймағын айтарлықтай азайтуы мүмкін.